

# ESTIC

With us, the Future

## Handy 2000 Series Cable on Top

電動ハンドナットランナ  
ケーブルオントップ



ケーブル取り出し位置が上部の  
新ラインナップ登場

### 従来のラインナップ

締付位置によってケーブルが  
作業の妨げになることも…



### 新ラインナップ Cable on Top

ケーブルが上部にあることで  
作業しやすく



締付位置に合わせて、作業しやすいモデルをお選びいただけます

# ツール一覧

ツールタイプ	型式	適用トルク		最高回転数 (rpm)		出力軸寸法		質量		全長		パルス締付
		(N·m)	(ft·lb)	AC200V 供給時	AC100V 供給時	(mm)	(in)	(kg)	(lb)	(mm)	(in)	
ダイレクト& パルスツール	EH2-R1016-P-T	3.2-16	2.4-11.8	1871	1247	9.5sq	3/8	1.5	3.31	246	9.7	✓
	EH2-R1016-P(PP)-T	3.2-16	2.4-11.8	1871	1247	9.5sq	3/8	1.5	3.31	246	9.7	✓
	EH2-R1016-P(BP)-T	3.2-16	2.4-11.8	1871	1247	9.5sq	3/8	1.5	3.31	246	9.7	✓
	EH2-R1016-PH-T	3.2-16	2.4-11.8	1871	1247	9.5sq	3/8	1.5	3.31	246	9.7	✓
	EH2-R1016-PH(PP)-T	3.2-16	2.4-11.8	1871	1247	9.5sq	3/8	1.5	3.31	246	9.7	✓
	EH2-R1016-PH(BP)-T	3.2-16	2.4-11.8	1871	1247	9.5sq	3/8	1.5	3.31	246	9.7	✓
	EH2-R1020-P-T	4-20	3.0-14.8	1580	1053	9.5sq	3/8	1.5	3.31	246	9.7	✓
	EH2-R1020-P(PP)-T	4-20	3.0-14.8	1580	1053	9.5sq	3/8	1.5	3.31	246	9.7	✓
	EH2-R1020-P(BP)-T	4-20	3.0-14.8	1580	1053	9.5sq	3/8	1.5	3.31	246	9.7	✓
	EH2-R1020-PH-T	4-20	3.0-14.8	1580	1053	9.5sq	3/8	1.5	3.31	246	9.7	✓
	EH2-R1020-PH(PP)-T	4-20	3.0-14.8	1580	1053	9.5sq	3/8	1.5	3.31	246	9.7	✓
	EH2-R1020-PH(BP)-T	4-20	3.0-14.8	1580	1053	9.5sq	3/8	1.5	3.31	246	9.7	✓
	EH2-R2085-PH-T	17-85	12.5-62.7	605	403	12.7sq	1/2	2.8	6.17	361	14.2	
	EH2-R2120-PH-T	24-120	17.7-88.5	438	292	12.7sq	1/2	2.9	6.39	361	14.2	
パルスツール (ESTIC PULSE HS)	EH2-H0015-P-T	3-15	2.2-11.1	3075	2000	9.5sq	3/8	1.3	2.87	229.3	9.0	✓
	EH2-H0015-P(PP)-T	3-15	2.2-11.1	3075	2000	9.5sq	3/8	1.3	2.87	229.3	9.0	✓
	EH2-H0015-P(BP)-T	3-15	2.2-11.1	3075	2000	9.5sq	3/8	1.3	2.87	229.3	9.0	✓
	EH2-H1030-P-T	6-30	4.4-22.1	3075	2000	9.5sq	3/8	1.5	3.31	249	9.8	✓
	EH2-H1030-P(PP)-T	6-30	4.4-22.1	3075	2000	9.5sq	3/8	1.5	3.31	249	9.8	✓
	EH2-H1030-P(BP)-T	6-30	4.4-22.1	3075	2000	9.5sq	3/8	1.5	3.31	249	9.8	✓
	EH2-S1050-P-T	10-50	7.4-36.9	2121	1400	12.7sq	1/2	1.8	3.97	278	10.9	✓
	EH2-S1050-P(PP)-T	10-50	7.4-36.9	2121	1400	12.7sq	1/2	1.8	3.97	278	10.9	✓
パルスツール (ESTIC PULSE T)	EH2-T0050-P-T	10-50	7.4-36.9	2121	1400	12.7sq	1/2	1.6	3.53	248.3	9.8	✓
	EH2-T0050-P(PP)-T	10-50	7.4-36.9	2121	1400	12.7sq	1/2	1.6	3.53	248.3	9.8	✓
	EH2-T0050-P(BP)-T	10-50	7.4-36.9	2121	1400	12.7sq	1/2	1.6	3.53	248.3	9.8	✓

## 型式説明

1 2 3 4 5 6 7  
EH2 - R 1 020 - P (PP) - T

- 1 シリーズ
- 2 駆動方式  
R: ダイレクト&パルス締付  
H: 高速パルス締付 (ESTIC PULSE HS)  
S: 高速パルス締付 (ESTIC PULSE HS)  
T: 高速パルス締付 (ESTIC PULSE T)
- 3 モータ出力  
0: 50W  
1: 100W  
2: 200W-1
- 4 定格最大トルク  
トルク N·m (3桁)
- 5 ツールタイプ  
P: ピストル  
PH: ピストル、反力受け取付部あり
- 6 出力軸タイプ  
無表示: ピン穴  
(PP): ピンブランジャ  
(BP): ボールブランジャ
- 7 ケーブルコネクタ仕様  
T: ケーブルオントップ

## 対応コントローラ

# Handy 2000 Lite plus / Touch

(コントローラ型式 Lite plus: EH2-HT45-000\*\*\* / Touch: EH2-HT50-000\*\*\*)

- コントローラ機能等の詳細は、  
Handy 2000 Series GENERAL CATALOG  
をご覧ください。
- ツール外形図は CAD データダウンロード  
<https://www.estic2.com/caddata/>  
よりご確認ください。



Handy 2000 Series GENERAL CATALOG

**ESTIC** 株式会社エスティック

〒570-0041 大阪府守口市東郷通 1-2-16

大阪営業所  
TEL : 06-6993-8181 (代表)  
E-mail : osaka\_office@estic.co.jp

中部営業所  
TEL : 0564-66-0510 (代表)  
E-mail : chubu\_office@estic.co.jp

東京営業所  
TEL : 045-474-3036 (代表)  
E-mail : tokyo\_office@estic.co.jp

国際部  
TEL : 06-6993-8835 (代表)  
E-mail : int\_dep@estic.co.jp

